



## Software Update-Info S-HD 801-B / S-HD 821TPM

### So führen Sie ein Softwareupdate durch:

#### Mittels USB-Stick:

1. Die aktuellste Version für Ihren Receiver finden Sie auf unserer Homepage [www.comet.com](http://www.comet.com) unter Download - Digital Receiver - Austria.
2. Entpacken Sie die Softwaredateien und speichern Sie diese direkt auf einen USB-Datenträger.
3. Verbinden Sie das USB Gerät mit den Receiver.
4. Drücken Sie die Menütaste.
5. Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ den Menüpunkt „Installation“ aus.
6. Gehen Sie mit der Cursor-Taste „rechts“ ins Untermenü und wählen Sie mit der Cursor-Taste „ab“ den Untermenüpunkt „Software Aktualisierung“ aus.
7. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
8. Wichtig: Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ die Loader Software aus.
9. Starten Sie das Update mit der OK-Taste.
10. Nach dem Laden der Loader-Software bootet das Gerät.
11. Wiederholen Sie nun den Vorgang und wählen Sie die Mainsoftware aus.
12. Starten Sie das Update mit der OK-Taste.
13. Nach erfolgreichem Aufspielen der Software bootet das Gerät erneut.
14. Führen Sie zum Abschließen des Softwareupdates einen Werksreset durch.

#### Über OTA (Satellitenupdate):

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ den Menüpunkt „Installation“ aus.
3. Gehen Sie mit der Cursor-Taste „rechts“ ins Untermenü und wählen Sie mit der Cursor-Taste „ab“ den Untermenüpunkt „OTA“ aus.
4. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
5. Starten Sie mit der roten Funktionstaste „Download starten“ das OTA.
6. Führen Sie zum Abschließen des Softwareupdates einen Werksreset durch.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Triax Support-Team

